



SafeCell

Powerbanka

Návod k použití

CZ

Představení produktu:

3mk SafeCell™ je inovativní polský powerbank vybavený revoluční technologií Semi-Solid State, která zajišťuje výjimečnou úroveň bezpečnosti překračující tradiční lithium-iontové baterie. Zařízení umožňuje současné nabíjení až 3 zařízení bezdrátově, prostřednictvím kabelu a má také vyhrazenou plochu pro Apple Watch. Vestavěný stojánek umožňuje pohodlné používání chytrého telefonu během nabíjení.

Obsah balení:

- 3mk SafeCell™
- Návod k použití

Specifikace:

Název modelu: 3mk SafeCell™

Číslo modelu:

Šedá: 3MKSC4IN1SESOG

Bežová: 3MKSC4IN1SESOB

Typ baterie: Semi-Solid State

Jmenovitá kapacita: 10000 mAh (38,5Wh)

Napětí baterie: 3,85V

Jmenovitá kapacita: 5800 mAh (5V/2.4A)

Vstup (USB-C / vestavěný kabel USB-C): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Výstup (USB-C / vestavěný kabel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Bezdrátové nabíjení smartphonu: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bezdrátové nabíjení Apple Watch: 2,5W

Celkový výkon výstupu: 5V–3A (max.)

Účinnost přeměny energie: ≥60%

Dodatečné funkce:

- vestavěný kabel USB-C
- vestavěný stojánek (stand)
- možnost nabíjení 3 zařízení současně
- vyhrazená plocha pro nabíjení Apple Watch
- indikátor úrovně nabití LED

Kompatibilita: Chytré telefony a jiná mobilní zařízení nabíjená bezdrátově nebo pomocí kabelu USB-C

Materiál provedení: Plast ABS / silikon / hliník

Čas nabíjení powerbanky od 0% do 100%: 3,5h (nabíječka 18W)

Tipy:

Vzhledem k procesu zpracování je jmenovitá kapacita výstupu nižší než kapacita baterie.

Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích:

Identifikátor výrobce baterií (čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polsko

Kategorie a identifikátor baterie (čl. 38(6)):

Přenosná baterie pro obecné použití

Model článku: 556280

Místo výroby článků:

678000 Baoshan City, Čína

Datum výroby baterie: 012026

Hmotnost: cca 130-150 g (celé zařízení) Jednotlivý

článek: ~70 g

Kapacita: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh články) /

3.85V

Chemie: Li-ion (oxid lithný, nikl, kobalt a mangan – NMC)

Nebezpečné látky: Žádné (soulad s Direktivou RoHS

2011/65/EU a (EU) 2015/863)

Hasičská látka: Voda, vodní mlha nebo hasicí přístroj třídy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Přírodní grafit

Obsluha zařízení:

Nabíjení powerbanky:

Připojte kabel USB-C nebo síťový nabíječ k portu USB-C powerbanky.

Během nabíjení LED diody signalizují úroveň energie.

Kabelové nabíjení:

Připojte zařízení k vestavěnému kabelu USB-C nebo portu USB-C powerbanky.

Bezdrátové nabíjení smartphonu:

Ujistěte se, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení (telefony bez MagSafe vyžadují kryt s MagSafe).

Položte telefon centrálně na magnetické pole.

Nepoužívejte kryty silnější než 2 mm – mohou bránit správnému nabíjení.

Nabíjení jiných zařízení pomocí kabelu USB-C:

Pokud používáte vestavěný kabel USB-C, připojte jeho konec k nabíjenému zařízení. Nabíjení se zahájí automaticky. Pokud používáte vlastní kabel, připojte ho k portu USB-C na boční straně powerbanky.

Nabíjení Apple Watch:

Položte hodinky na vyhrazené nabíjecí pole, pokud nabíjení nezačne automaticky, stiskněte tlačítko zapnutí.

Technologie Pass-Through:

Powerbank je vybaven technologií Pass-Through, což znamená, že je možné současně nabíjet powerbank a připojená zařízení.

Funkce stojánu:

Otevřete vestavěný stojánek pro použití telefonu ve vertikální nebo horizontální poloze při nabíjení.

LED indikátory:

1 dioda: nízká úroveň baterie

2–4 diody: střední úroveň

5 diod: plné nabití

Bezpečnostní a provozní pravidla:

Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání powerbanky 3mk SafeCell™, je nutné dodržovat následující pokyny. Nedodržení může vést k poškození produktu, ohrožení zdraví nebo života a ztrátě záruky.

Nabíjení powerbanky:

Doporučuje se nabíjet powerbanku pouze nabíječkami značky 3mk nebo jinými certifikovanými nabíječkami o výkonu nepřesahujícím 33 W.

K nabíjení je třeba používat kabely značky 3mk nebo jiných vysoce kvalitních kabelů splňujících platné bezpečnostní normy.

Nepoužívejte nabíječky, kabely nebo příslušenství neznámého původu, poškozené nebo nesplňující normy.

Zdroj napájení:

Nepřipojujte powerbanku k přetíženým elektrickým zásuvkám, prodlužovacím kabelům ani napájecím lištám, které: jsou nízké kvality, jsou poškozené, jsou neznámého původu, obsluhují současně mnoho zařízení s vysokou spotřebou energie.

Produkt připojujte pouze k funkčním, certifikovaným elektrickým instalacím.

Technický stav produktu:

Není dovoleno nabíjet ani používat powerbanku, pokud je skříň deformovaná, oteklá nebo prasklá, z produktu vycházejí nepříjemné zápachy, zápach spáleniny nebo

chemický, produkt se nadměrně zahřívá, jsou viditelné úniky nebo jiné známky poškození.

V případě výskytu kterékoli z těchto příznaků je nutné okamžitě přestat produkt používat.

Podmínky použití:

Powerbank je třeba používat v suchém prostředí, mimo vlhkost, vodu a zdroje vysoké teploty. Není dovoleno vystavovat produkt: působení ohně, ponoření do vody, silným otřesům, pádům, zmáčknutí nebo propíchnutí. Produkt je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

Zákaz zásahu:

Není dovoleno samostatně: otevírat skříň, demontovat výrobek, měnit vnitřní prvky, provádět opravy svépomocí.

Údržba a skladování:

Při delším nevyužívání je třeba uchovávat powerbanku na úrovni nabití přibližně 50%.

Každé 2 měsíce provádějte úplný cyklus nabíjení a vybití.

Záruka:

Nesprávné používání nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést ke zkrácení životnosti nebo poškození, a veškeré vzniklé škody nejsou pokryty zárukou nebo nejsou zodpovědností výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu. Záruka výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Symbol přeškrtnutého koše označuje, že produkty a baterie by měly být předány do míst sběru odpadu vymezených místními úřady po skončení životnosti. Díky tomu jsou odpady WEEE recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a chrání zdraví lidí a životní prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušnou komunitární legislativou harmonizujícími: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese (3mk.global/manual).

Navrženo v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

